

SV131CX

Caméra intérieure Wi-Fi 2 Mp

Rotative & motorisée, IR 10m,
support micro SD



2 ans

Garantie fabricant



H.265

Fonctions

2 LED IR intégrées

Permet une vision nocturne jusqu'à 10 m.

Slot carte micro SD

Le rajout d'une carte micro SD permet un enregistrement jusqu'à 128 Go de film (carte non fournie).

Codec H265 & H264

2 formats possible dont le H265, format de compression permettant de réduire de 50% la capacité de stockage nécessaire.

Caméra motorisée

Mouvement de rotation sur 355° avec une inclinaison jusqu'à 90°.

Raccordements

Par câble RJ45 ou en Wi-Fi

Mise en œuvre sécurisée

Découverte de la caméra via QR code.

Audio bidirectionnel

Permet d'assurer une vraie communication

Bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Permet une connexion sécurisée Wi-Fi entre la caméra et la box IP par un simple appui.

Wi-Fi bi bande

2,4 GHz et 5 GHz



Caractéristiques techniques

Caméra :

Capteur : 1/2.9" 2 Mégapixel progressive CMOS
 Pixels effectifs : 1920 (H) x 1080 (V)
 Distance IR : > 10 m
 Activation IR : auto / manuel
 Nombre LEDS IR : 2
 Matière : Plastique
 Dimensions : 94 x 94 x 101 mm
 Poids : 250 g

Objectif :

Type de focale : Fixe
 Type de monture : incluse
 Distance de focale : 3.6 mm
 Angle de prise de vue : H : 84°, V : 45°, D : 97°
 Zoom Optique : Fixe
 Panoramique : 355°
 Inclinaison : 0 à 90°
 Rotation : 0 à 355°

Vidéo :

Format de compression : H.265 / H.264
 Nombre de flux : 2 canaux
 Résolution : 1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) /
 720P (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
 Flux principal : 2 M (1~25/30fps)
 2nd flux : VGA/QVGA (1~25/30fps)
 Contrôle du débit : CBR/VBR
 Débit binaire : H.265/H264 : 32K~10240Kbps
 Stabilisateur d'image : Electronique
 IR Intelligent : supporte
 Zoom digital : x16
 Flip : 0°/90°/180°/270°
 Mode miroir : Off / On
 Masque de confidentialité : Off / On (4 zones, rectangle)

Réseau :

Ethernet : RJ-45 (10/100Base-T)
 Wi-Fi : IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 Interopérabilité : ONVIF, CGI
 Carte micro SD 128 Go (non fournie)
 Navigateur WEB : IE: Win10 or Win8.1 + IE11 / Win7+IE8 /
 Win7+IE9
 Logiciel de gestion : Daitem
 Smart Phone : iPhone, iPad, Android Phone via l'appli
 Daitem Capture

Interface :

Interface Audio : Micro et haut-parleur intégré
 Bouton : wps / reset

Alimentation :

Alimentation électrique : DC 5V 2A (incluse)
 Consommation électrique : < 7 W

Environnement :

Conditions de fonctionnement : -10° + 45°C.
 Moins de 95 % de taux d'humidité